

Děkujeme, že jste si pořídil(a) konferenční interkom LX-MAX8 a přejeme mnoho příjemně strávených kilometrů na Vašem motocyklu/čtyřkolce.

Interkom LX-MAX8 je vybaven nejnovějšími technologiemi Bluetooth, A2DP, DSP, které zajišťují maximální kvalitu přenosu signálu, poslechu a eliminaci rušení při jízdě.

DOBITÍ MODULŮ

zapojte konektor do zdířky modulu CHG/AUX a pomocí 230V adaptéru zapojte na zdroj elektřiny 230V
zařízení lze dobít i před USB konektor přes PC nebo 12V zásuvku Vašeho motocyklu (pro možnost dobíjení obou modulů současně přímo z Vašeho motocyklu doporučujeme USB dobíjecí zařízení ..., které je možné objednat prostřednictvím eshopu: www.globalmoto.cz

modul je dobítý po zhasutí červené LED diody umístěné na modulu

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

zařízení spustíte stlačením tlačítka POWER, dokud se střídavě nerozbliká modrá LED dioda modulu
vypnutí zařízení provedete stiskem a podržením tlačítka POWER, dokud třikrát nezabliká LED dioda modulu, a poté se zařízení vypne

ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍHO DOSAHU ANTÉNY

pro maximální dosah je nutné vysunout anténu umístěnou na modulu do svislé polohy

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

hlasitost se zvýší opakovaným stiskem tlačítka +
hlasitost se sníží opakovaným stiskem tlačítka -

PŘIPOJENÍ SPOLUJEZDCE POMOCÍ KABELU

pro připojení spolujezdce pomocí kabelu slouží kabel (3,5mm/1,5mm), který je pro propojení se spolujezdcem nutné zasunout do zdířky označené na modulu symbolem P

pro přenos signálu pro spolujezdce je nutné umístit tlačítko P na spodní straně modulu do pozice On

ZAPOJENÍ HEADSETU DO MODULU

připojte konektor sluchátek a mikrofonu do zdířky modulu označené R (na výběr máte jak variantu mikrofonu s pružnou bužirkou vhodnou zejména pro otevřené nebo výklopné helmy, tak i variantu připojení mikrofonu kabelem, kterou lze pomocí samolepící podložky umístit na jakýkoli typ helmy)

SPÁROVÁNÍ S DRUHÝM MODULEM LX-MAX8

(pozn. je vhodné, aby všechna párovaná zařízení byla dobítá a měla zesílenou hlasitost)

zapněte obě párovaná zařízení (viz. zapnutí zařízení)

stiskněte tlačítko A na modulu jedna a dvě, dokud se na obou modulech střídavě nerozblikají LED diody (červená/modrá)

poté pouze na jednom z párovaných modulů opětovně krátce stiskněte tlačítko A (střídavá indikace LED diodou se změní na modrou)

po cca 1é vteřinách se změní i na druhém z párovaných modulů LED indikace na modrou (bliká v intervalu cca 2x za 10 vteřin)

obě zařízení jsou nyní spárována, pro započetí hovoru je nyní třeba krátce stisknout tlačítko A

ve sluchátkách se ozve krátké pípnutí a poté je již slyšet přenášený zvuk z druhého zařízení

(pozn. spárování je nutné pouze v případě prvního použití modulů, při opětovném používání je po zapnutí modulů třeba pouze krátce stisknout tlačítko A)

PÁROVÁNÍ TŘÍ/ČTYŘ MODULŮ

nejprve spárujeme 2 prostřední moduly, které budou tvořit „most“ mezi všemi třemi/čtyřmi jednotkami

spárování modulů provedeme podle postupu viz. „SPÁROVÁNÍ S DRUHÝM MODULEM“

po spárování dvou prostředních modulů 2 a 3 dopárujeme modul 1, tedy zapnutý jsou pouze moduly 1 a 2, modul 3 a 4 musí být nyní vypnutý

na modulu 1 a 2 stiskneme a držíme tlačítko B, dokud se střídavě nerozbliká červená a modrá LED dioda

poté na modulu 1 krátce opětovně stiskneme tlačítko B (změní se LED indikace na modrou) po cca 10 vteřinách se na modulu 2 také změní LED indikace na modrou (obě zařízení jsou nyní spárována)

poté moduly 1 a 2 vypneme a zapneme moduly 3 a 4

na modulu 3 a 4 stiskneme a držíme tlačítko B, dokud se střídavě nerozbliká červená a modrá LED dioda

poté na modulu 4 krátce opětovně stiskneme tlačítko B (změní se LED indikace na modrou) po cca 10 vteřinách se na modulu 3 také změní LED indikace na modrou (obě zařízení jsou nyní spárována)

nyní zapneme moduly 1 a 2 a na modulu 3 krátce stiskneme tlačítko A (LED indikace modulů 2 a 3 se změní z krátkého na dlouhé modré blikání upozorňující na spuštění módu konference)

poté na modulu 1 krátce stiskneme tlačítko B a po několika vteřinách se připojí také jednotka 1

(pozn. kdykoli při přerušení konferenčního hovoru, např. z důvodu přílišné vzdálenosti mezi jednotlivými moduly a tím ke ztrátě signálu, je možné konferenci obnovit stiskem spárovaného tlačítka A nebo B pro obnovení hovoru)

Interkom LX-MAX8 je možné spárovat i s jinými obdobnými zařízeními např. G6BT, 6RMI, R4, G7, G8. Spárování s jinými než zmíněnými produkty není garantováno.

Důležité: Při Bluetooth konferenčním hovoru 4 jednotek doporučujeme nejprve spojit jednotky 2, 3, tedy spárované na tlačítka A označené červeně, a teprve poté připojit zbývající jednotky 1 a 4, označené modře.

SPÁROVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM GPS NAVIGACÍ

stiskněte tlačítko POWER a držte jej stisknuté, dokud se střídavě nerozblikají červená a modrá LED dioda

zapněte funkci Bluetooth na Vašem MT/GPS a zvolte „hledat zařízení v dosahu“ pozn. název volby se může lišit dle typu MT/GPS

zvolte zařízení Wh800 na Vašem MT/GPS, pokud Vaše zařízení MT/GPS požaduje zadat kód, zadejte 0000

ZAPOČETÍ HOVORU JIŽ DŘÍVE SPÁROVANÝCH JEDNOTEK

poté se LED indikace modulu změní na modrou a obě zařízení jsou nyní spárována
zapněte všechna spárovaná zařízení
stiskněte tlačítko A na jednom z modulů 2 nebo 3
poté stiskněte tlačítko B na modulu 1
nakonec stiskněte tlačítko B na modulu 4
všechna zařízení jsou nyní v módu konference a všichni účastníci mohou hovořit najednou
pro přerušení hovoru s jinou jednotkou krátce stiskněte tlačítko, na které je spárován modul, se kterým hovoříte
ukončit spojení A nebo B pro opětovné navázání hovoru opět krátce stiskněte dané tlačítko A nebo B

HOVOR SE SPOLUJEZDCEM POMOCÍ KABELU

pro přenos signálu ke spolujezdci se nutně, aby byly oba moduly propojené pomocí kabelu
tlačítko P na spodní straně modulu řidiče bylo v pozici On, spolujezdec slyší veškerý přenos zvuku včetně Rádía, telefonu GPS atd.

přenos signálu se spolujezdcem je možné kdykoli přerušit přepnutím tlačítka P do pozice Off

POSLECH HUDBY

poslech stereo hudby je možný prostřednictvím hitech funkce A2DP jak pomocí audio kabelu, tak i bezdrátově přes Bluetooth připojení s MP3 přehrávačem MT apod.

párování MP3 přehrávače je shodné jako párování s MT, viz výše

funkce play/pause je dostupná krátkým stiskem tlačítka POWER

dlouhým stlačením tlačítka + se přehraje předchozí skladba

dlouhým stlačením tlačítka - se přehraje následující skladba

POSLECH FM RÁDIA

stiskněte a podržte tlačítko A po dobu cca 3 vteřin pro spuštění funkce FM rádio

dlouhým stlačením tlačítka + se automaticky ladí stanice na vyšší frekvenci

dlouhým stlačením tlačítka - se automaticky ladí stanice na nižší frekvenci

krátkým stisknutím tlačítka A se zruší funkce FM rádía

PRIORITA FUNKCÍ

priorita 1 – telefonní hovor, GPS navigace

priorita 2 – interkom

priorita 3 – MP3 hudba, rádio